



AMPLIFIER



40W Amplifier + MP3
MA-40

Input: MIC x 2, AUX x 1
Output Impedance: 2Ω ~ 8Ω.
USB & SD-card interfaces.
Tone Control.



80W/120W Amplifier
YT-80/YT-120

Input : MIC x 5, AUX x 1
Impedance : 4Ω, 8Ω, 16Ω, 70V, 100V
MIC 1 with broadcast priority.
Optional : MP3/FM/Bluetooth Function



200W/300W/400W/500W
Amplifier
YT-200/300/400/500

Input : MIC x 5, AUX x 1
Impedance : 4Ω, 8Ω, 16Ω, 70V, 100V
MIC 1 with broadcast priority.
Optional: MP3/FM/Bluetooth Function



**600W/800W/1000W/
1200W/1600W Amplifier**
YT-600/800/1000/1200/1600

Input : MIC x 5, AUX x 1
Impedance : 4Ω, 8Ω, 16Ω, 70V, 100V
MIC 1 with broadcast priority.
Optional: MP3/FM/Bluetooth Function



Amplifier with 5CH Speakers
YT-580PMS

Power: 80/120/200/300/400/500W
Impedance: 4Ω, 8Ω, 16Ω, 70V, 100V
MIC 1 with broadcast priority.
MASTER adjust function.



4CH Module Amplifier
MA-60/MA-120

Power: 60W/120W
Impedance: 4Ω-16Ω, 70V, 100V
Overheat protection.
Modular design amplifiers.



2CH Module Amplifier
MA-240/MA-480

Power: 240W/480W
Impedance: 4Ω-16Ω, 70V, 100V
Overheat protection.
Modular design amplifiers.



1000W Amplifier
With 3CH Speakers
NA-1000DA

Input: MIC x 3, AUX x 1
RS-485 Communications Port.
Impedance: 4Ω-16Ω, 100V, 200V
With overload, short circuit protection.



1000W Amplifier
With 5CH Speakers
NA-1000DT

Input: MIC x 5, AUX x 1
RS-485/RJ-45 Communications Port.
Impedance: 4Ω-16Ω, 100V, 200V
Overheat protection.



MA-60

4CH模組式擴大機

1. 設計模組式獨立功率放大器在一個機箱中，提供了多種選擇，以滿足不同大小的聲音系統需要。
2. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。
3. 具音量調整控制鈕。
4. 採 2U 設計方式，可安裝於 19" 標準機櫃。
5. 保護功能：過熱、過載、短路等完善保護功能。
6. 供應電源：AC110V/220V 50Hz-60Hz。
7. 輸出功率：60W。
8. 消耗功率：80W。
9. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4-16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
10. 頻率響應：20Hz~20KHz。
11. 保護機制：AC / DC 過載保護。
12. 訊號雜訊比S/N：98dB。
13. 線性輸入/輸出：-45dB \geq 10K Ω 。
14. 總諧波失真率(THD)： \leq 0.5% at 1KHz。
15. 重量：20.6kg。
16. 尺寸：483W * 395D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



MA-120

4CH模組式擴大機

1. 設計模組式獨立功率放大器在一個機箱中，提供了多種選擇，以滿足不同大小的聲音系統需要。
2. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。
3. 具音量調整控制鈕。
4. 採 2U 設計方式，可安裝於 19" 標準機櫃。
5. 保護功能：過熱、過載、短路等完善保護功能。
6. 供應電源：AC110V/220V 50Hz-60Hz。
7. 輸出功率：120W。
8. 消耗功率：150W。
9. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4-16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
10. 頻率響應：20Hz~20KHz。
11. 保護機制：AC / DC 過載保護。
12. 訊號雜訊比S/N：98dB。
13. 線性輸入/輸出：-45dB \geq 10K Ω 。
14. 總諧波失真率(THD)： \leq 0.5% at 1KHz。
15. 重量：24kg。
16. 尺寸：483W * 395D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



MA-240

2CH模組式擴大機

1. 設計模組式獨立功率放大器在一個機箱中，提供了多種選擇，以滿足不同大小的聲音系統需要。
2. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。
3. 具音量調整控制鈕。
4. 採 2U 設計方式，可安裝於 19" 標準機櫃。
5. 保護功能：過熱、過載、短路等完善保護功能。
6. 供應電源：AC110V/220V 50Hz-60Hz。
7. 輸出功率：240W。
8. 消耗功率：300W。
9. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4-16Ω。
High impedance output 70V, 100V。
10. 頻率響應：20Hz~20KHz。
11. 保護機制：AC / DC 過載保護。
12. 訊號雜訊比S/N：98dB。
13. 線性輸入/輸出：-45dB \geq 10KΩ。
14. 總諧波失真率(THD)： \leq 0.5% at 1KHz。
15. 重量：21.5kg。
16. 尺寸：483W * 395D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



MA-480

2CH模組式擴大機

1. 設計模組式獨立功率放大器在一個機箱中，提供了多種選擇，以滿足不同大小的聲音系統需要。
2. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。
3. 具音量調整控制鈕。
4. 採 2U 設計方式，可安裝於 19" 標準機櫃。
5. 保護功能：過熱、過載、短路等完善保護功能。
6. 供應電源：AC110V/220V 50Hz-60Hz。
7. 輸出功率：480W。
8. 消耗功率：520W。
9. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4-16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
10. 頻率響應：20Hz~20KHz。
11. 保護機制：AC / DC 過載保護。
12. 訊號雜訊比S/N：98dB。
13. 線性輸入/輸出：-45dB \geq 10K Ω 。
14. 總諧波失真率(THD)： \leq 0.5% at 1KHz。
15. 重量：25.2kg。
16. 尺寸：483W * 395D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



MX-502

40W擴大機+MP3功能

1. 提供 USB、SD-CARD 介面支援及藍芽功能，滿足不同使用習慣需求。
2. 麥克風輸入具有音量調整控制。
3. 具有一組 MUSIC 音量調整控制。
4. 具有一組 CD 立體音源輸入及 LINE 立體音源輸入。
5. 具有 ECHO 迴音功能。
6. 具有 FM 收音機功能及附收音天線。
7. 附一只遙控器。
8. 具有一組波段開關，可切換選擇 LINE、CD、AUX、MEDIA PLAYER 等輸入音源。
9. 電源：AC100~240V 50Hz/60Hz、DC 12V。
10. 輸入：
 - MIC *2CH (6.3mm輸入座)，
 - AUX *1CH (3.5mm輸入座)。
11. 輸出功率：40W+40W。
12. 頻率響應：20Hz~20KHz。
13. 輸出阻抗：4-16Ω。
14. 音質控制：
 - Bass ±10dB at 100Hz；
 - Treble ±10dB at 10KHz。
15. 信噪比：80dB。
16. 輸入靈敏度：150mV。
17. 重量：1.5kg。
18. 尺寸：180W * 230D * 75H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-80

80W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
9. 輸出功率：80W。
10. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
11. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 70V, 100V。
12. 輸出指示：LED Level Meter。
13. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
14. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
15. 頻率響應：25Hz ~ 18KHz $\pm 3dB$ 。
16. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
17. DC 電源：DC12V。
18. 雜音比：69dB。
19. 重量：7.4kg。
20. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-80M

80W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：80W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：7.5kg。
21. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-80MB

80W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：80W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：7.5kg。
22. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-120

120W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
9. 輸出功率：120W。
10. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
11. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 70V, 100V。
12. 輸出指示：LED Level Meter。
13. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
14. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
15. 頻率響應：25Hz ~ 18KHz $\pm 3dB$ 。
16. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
17. DC 電源：DC24V。
18. 雜音比：69dB。
19. 重量：8.4kg。
20. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-120M

120W 擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：120W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：8.9kg。
21. 尺寸：430W * 300D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-120MB

120W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：120W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：8.9kg。
22. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-200M

200W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：200W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：14kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-200MB

200W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：200W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：14kg。
22. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-300M

300W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：300W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：15.5kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。

擴大機系列

AMPLIFIER SERIES



YT-300MB

300W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：300W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：15.5kg。
22. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-400M

400W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：400W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：18.3kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-400MB

400W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：400W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：18.3kg。
22. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。

擴大機系列

AMPLIFIER SERIES



YT-500M

500W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：500W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：21.3kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-500MB

500W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：500W。
12. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
13. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz ;
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：21.3kg。
22. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-600

600W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：600W。
9. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
10. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：29.4kg。
19. 尺寸：483W * 460D * 180H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-800

800W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：800W。
9. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
10. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：34.2kg。
19. 尺寸：483W * 460D * 180H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-1000

1000W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：1000W。
9. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
10. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：37.7kg。
19. 尺寸：483W * 460D * 180H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。

擴大機系列

AMPLIFIER SERIES



YT-1200

1200W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：1200W。
9. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
10. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：38.2kg。
19. 尺寸：483W * 460D * 180H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-1600

1600W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：1600W。
9. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
10. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：42.8kg。
19. 尺寸：483W * 460D * 180H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。

AMPLIFIER SERIES



- ◆ With 5CH MIC input, 2CH AUX input ; individual volume control.
- ◆ High impedance output and low impedance output.
- ◆ Two independent tone controls.
- ◆ MASTER control.
- ◆ Select with five zones.
- ◆ MIC 1 with broadcast priority and can automatic cut input source.
- ◆ To install the 19 "standard rack, sold separately L bracket.

Model	YT-5300PMS	YT-5400PMS	YT-5500PMS
Rated Output Power	300W	400W	500W
Input	MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10Kohms. AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100Kohms. BGM Input * 3CH.		
Output Impedance	Low impedance output --0, 4ohms, 8ohms, 16ohms. High impedance output --70V, 100V.		
Tone Control	Bass +/-10dB at 100Hz ; Treble +/-10dB at 10KHz.		
Frequency response	25Hz-18KHz (± 3dB)		
S/N Ratio	69dB		
Input voltage	AC 110V-220V 50/60Hz ; DC24V		
Weight	15.5kg	18.3kg	21.3kg
Dimensions	430W * 355D * 133H(mm)		

Dealers

INPRO INTERNATIONAL CO., LTD.

This drawing is for reference only, Dimensions in real product-based, original and retains the right to change the specifications.

數位D類擴大機系列



- ◆ D類數位擴大機，具有功耗損耗小和體積小、機身輕的優勢。
- ◆ 全球電壓90V-260V通用，適合各種電壓環境。
- ◆ 數位擴大機具有在傳輸過程中不會帶來相位延遲，相位失真，交越失真等。
- ◆ 使得總體出來的聲音更通透，更接近真實。中頻人聲清晰，低音有力，高音清晰透亮。
- ◆ 開機穩定，開機軟啟動。
- ◆ 數位擴大機CLASS D取代變壓器線路技術，具有節能省電優勢。
- ◆ 體積輕，功率瞬間爆發，靜音低噪，穩壓直流供電。
- ◆ 保護電壓限制，直流、短路開關的零影響，軟啟動從放大器底部進入空氣並隔離開空氣的方向放大器的前部和後部有內置變速風扇。
- ◆ 內置保險絲，短路、過壓、過流、超載、自助保護等五重保護。
- ◆ 具有身歷聲，單聲，橋接，三種功能。
- ◆ 通風，由底部進氣，主機前後出氣散熱，濾塵網可拆卸清洗。
- ◆ 介面類別型：XLR公母。 ◆ 接收方式：音樂信號。

型號	DA-8002	DA-8004	DA-8006
聲道數	2CH	4CH	6CH
立體輸出	0600W*2 / 8Ω 1000W*2 / 4Ω	0600W*4 / 8Ω 1000W*4 / 4Ω	0600W*6 / 8Ω 1000W*6 / 4Ω
橋接輸出	1200W*1 / 8Ω	1200W*2 / 8Ω	1200W*3 / 8Ω
輸入阻抗	平衡20KΩ，不平衡10KΩ		
總諧波失真	<0.005%		
失真率 / 信噪比	<0.5% / >80dB		
額定頻率 / 頻率響應	50-60Hz / 20Hz-20KHz (±0.25dB)		
輸入靈敏度	0.775Vrms		
動態範圍	90dB		
輸入電壓	AC 90V~260V/50/60Hz		
解析度	全頻20Hz-20KHz		
電壓增益	38.6dB		
重量	4kg	5kg	7kg
尺寸	483W * 280D * 75H (mm)		

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。