



## YT-1200

### 1200W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具  $\phi 6.3m/m$  非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：1200W。
9. 輸入：
  - MIC Input \* 5CH 2mv-54dB at 10K $\Omega$ 。
  - AUX Input \* 1CH 90mv-22dB at 100K $\Omega$ 。
  - RCA terminal input \* 3CH 100mv-30dB at 10K $\Omega$ 。
10. 輸出阻抗：
  - Low impedance output 0, 4 $\Omega$ , 8 $\Omega$ , 16 $\Omega$ 。
  - High impedance output 100V, 200V。
11. 輸出指示：LED Level Meter。
12. 音質控制：
  - Bass  $\pm 10dB$  at 100Hz；
  - Treble  $\pm 10dB$  at 10KHz。
13. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
14. 頻率響應：25Hz~18KHz  $\pm 3dB$ 。
15. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
16. DC 電源：DC24V。
17. 雜音比：69dB。
18. 重量：38.2kg。
19. 尺寸：483W \* 460D \* 180H (mm)。

經銷商：

**音寶國際股份有限公司**

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。