

機櫃型系列

RACK AMPLIFIER



MX-506

六聲道數位混音機

- ◎具有音箱處理器功能的卡拉OK效果器，每個功能部分都獨立可調，且有相應的PC界面，可直觀調節易於操作。5.1聲道分頻數位混音控制功能。
- ◎功能特點：
 1. 音樂參數均衡：7段。
 2. 音樂到主輸出高通濾波器：12dB/24dB (0Hz - 303Hz)。
- ◎麥克風：
 1. 有四種麥克風FBE模式：OFF 1 2 3。
 2. 有麥克風壓限功能及15段麥克風參數均衡功能。
 3. 回聲低通濾波器、回聲高通濾波器、回聲參數均衡：3段。
 4. 回聲電平、回聲直達聲電平、回聲延時、回聲右通道延時(相對左聲道)、回聲總延時、回聲右通道延時(相對左聲道回聲延時時間)、回聲重複等控制選項。
- ◎混音器：
 1. 混音器低通/高通濾波器/電平/直達聲範圍/回聲延時可調/混音器時間可調。
- ◎主輸出：(工作模式：唱歌/熱舞(自動/手動)，包含壓限、延時、靜音外的所有參數)
 1. 音樂電平/直達聲電平/回聲電平/混音器電平：0~200%。
 2. 具5段音樂均衡及壓縮限幅器功能。
 3. 左/右通道延時：0~50ms。
 4. 左/右通道靜音功能。
- ◎中置輸出：(工作模式：唱歌/熱舞(自動/手動)，包含壓限、延時、靜音外的所有參數)
 1. 音樂電平/直達聲電平/回聲電平/混音器電平：0~200%。
 2. 高通濾波器：0Hz - 303Hz。
 3. 具3段均衡及壓縮限幅器功能。
 4. 延時：0~50ms。
 5. 靜音功能。
- ◎超低音輸出：(工作模式：唱歌/熱舞(自動/手動)，包含壓限、延時、靜音外的所有參數)
 1. 音樂電平：0~400%。
 2. MIC直達聲電平：0~200%。
 3. 具高通/低通濾波器。
 4. 具3段量均衡及壓縮限幅器功能。
 5. 延時：0~50ms。
 7. 靜音功能。
- ◎後置輸出：(工作模式：唱歌/熱舞(自動/手動)，包含壓限、延時、靜音外的所有參數)
 1. 音樂電平/直達聲電平/回聲電平/混音器電平：0~200%。
 2. 高通濾波器：0Hz - 303Hz。
 3. 具3段均衡及壓縮限幅器功能。
 4. 左/右通道延時：0~50%。
 5. 左/右通道靜音：靜音/非靜音。
- ◎系統：
 1. 麥克風3路5孔輸入，兩個音樂輸入端口：RCA JACK AUX *2。
 2. 音樂輸入增益：0dB/3dB/6dB。
 3. 鍵盤鎖密碼與系統模式切密碼。
 4. 電源：AC-110V 50HZ/60HZ。
 5. 具備RS-232/USB控制口接端，液晶顯示功能，6路XLR標準平衡輸出。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。