



## PM-804

### 混音器

1. 8路麥克風平衡及不平衡獨立輸入通道4路輔助輸入。
2. 低噪音，高精度的麥克風前置放大器。
3. 幻象電源開關和效果音量，XLR輸入/輸出。
4. 4中段通道均衡(中心頻率掃描)和HPF。
5. 具2編組，2輔助送，2返回。
6. 7\*2段主控圖示等化器，雙排12 LED UV指示燈。
7. 內置16種數延時效果器。
8. 內置MP3音樂播放機，USB液晶撥放器，錄音，藍牙功能。
9. RCA REC OUT/IN端子，耳機監聽輸出及音量控制，幻象電源開關。
10. 兩邊的鋁板拆卸，然後反方向位置用螺絲上好，就可以在機櫃上任意使用。
11. 總諧波失真：0.01%+4dBu 1KHz。
12. 頻率響應：10Hz-60KHz +1dB/±3dB。
13. 增益控制：  
麥克風輸入：+10dB~-60dB。  
線路輸入：+10dB~-4dB。
14. 最大輸出電平：+22dBu。
15. 信噪比：-112dB。
16. 等化器 Eq：  
低頻：80Hz±15dB。  
中頻：250Hz~6KHz±15dB。  
高頻：12KHz±15dB。
17. 尺寸：435W x 420D x 100H (mm)。

經銷商：

**音寶國際股份有限公司**

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。