



## YT-500MB

### 500W擴大機 + MP3 / FM / 藍牙功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具  $\phi 6.3m/m$  非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 具有藍牙功能。
10. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
11. 輸出功率：500W。
12. 輸入：  
MIC Input \* 5CH 2mv-54dB at 10K $\Omega$ 。  
AUX Input \* 2CH 90mv-22dB at 100K $\Omega$ 。
13. 輸出阻抗：  
Low impedance output 0, 4 $\Omega$ , 8 $\Omega$ , 16 $\Omega$ 。  
High impedance output 70V, 100V。
14. 輸出指示：LED Level Meter。
15. 音質控制：  
Bass  $\pm 10dB$  at 100Hz；  
Treble  $\pm 10dB$  at 10KHz。
16. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
17. 頻率響應：25Hz~18KHz  $\pm 3dB$ 。
18. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
19. DC 電源：DC24V。
20. 雜音比：69dB。
21. 重量：21.3kg。
22. 尺寸：430W \* 390D \* 145H (mm)。

經銷商：

**音寶國際股份有限公司**

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。