



YT-80

80W擴大機

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
9. 輸出功率：80W。
10. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 1CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
 - RCA terminal input * 3CH 100mv-30dB at 10K Ω 。
11. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 70V, 100V。
12. 輸出指示：LED Level Meter。
13. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
14. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
15. 頻率響應：25Hz ~ 18KHz $\pm 3dB$ 。
16. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
17. DC 電源：DC12V。
18. 雜音比：69dB。
19. 重量：7.4kg。
20. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。