



PM-604

10路混音器

1. 麥克風輸入：提供130dB動態放大。
2. 內置24 BIT 數位立體音效處理器，配置99種數位混音效果器，帶有液晶顯示功能，可準確顯示當前使用混音類型。
3. 內置藍牙無線接收，支援手機、平板、電腦等設配音源輸出。
4. 具備USB直接播放及錄音功能。
5. 雙排12只LED UV顯示表。
6. 三組幻象電源切換開關，可自由選擇1/2，3/4，5/6輸入供電開關。
7. 具備前面板監聽耳機輸出及6.3 PHONE JACK 耳機輸出孔，後面板2路耳機輔助輸出。
8. 具備6路平衡輸入，8路不平衡輸入，2路立體輸入，錄音 MONITOR 輸入/輸出，1組AUX立體輸入/輸出，2組 GROUP輸出，1組 6.3 PHONE JACK R/L輸出，1組XLR R/L主輸出，耳機監聽音量及輸出插孔。
9. 輸出採用XLR*2 及6.3 PHONE JACK R/L，靈活簡易快插接頭。
10. 採用11組推桿式音量控制，達到音量直接讀取，方便使用者操作。
11. 每路輸入具備GAIN，PAD，HIGH，MID，LOW，VOLUME等控制鈕。
12. 內置限幅，自動溫控，短路保護，過載保護等功能。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。